

VQZ 系列 可换件

底板配管型

快换接头组件(气缸通口用)

型号	接头尺寸	C3	C4	C6	C8	C10
VQZ1000		VVQ1000-50A-C3	VVQ1000-50A-C4	VVQ1000-50A-C6	—	—
VQZ2000		—	VVQ1000-51A-C4	VVQ1000-51A-C6	VVQ1000-51A-C8	—
VQZ3000		—	—	VVQ2000-51A-C6	VVQ2000-51A-C8	VVQ2000-51A-C10

注) 订货时, 10个为一单位。

<插头组件>

DC 的场合: **SY100-30-4A-**

AC100V 的场合: **SY100-30-1A-**

AC200V 的场合: **SY100-30-2A-**

其它AC 的场合: **SY100-30-3A-**

无导线的场合: **SY100-30-A**
(仅1个插头, 2个导线插头)

导线长度

无记号	300mm
6	600mm
10	1000mm
15	1500mm
20	2000mm
25	2500mm
30	3000mm
50	5000mm

订货方法

插座式无插头的电磁阀型号上, 并记插头组件型号。

例) 导线长度2000mm 的场合


DC 的场合
VQZ1150-SLO1-M5
SY100-30-4A-20

AC 的场合
VQZ1150-1LO1-M5
SY100-30-1A-20

<垫片・小螺钉组件>

	型号
VQZ1000	VQZ1000-GS-5
VQZ2000	VQZ2000-GS-5
VQZ3000	VQZ3000-GS-5

注) 上記型号以10套为一个单位。每套中有1个垫片, 2个小螺钉。即订货以每单位10套为最小订货量。



<底板>

系列	底板型号	
	内部先导用	内部先导用
VQZ1000	VQZ1000-S-01□(-Q)	VQZ1000-S-01□(-R(-Q))
VQZ2000	VQZ2000-S-01□(-Q)	VQZ2000-S-01□(-R(-Q))
VQZ3000	VQZ3000-S-01□(-Q)	VQZ3000-S-01□(-R(-Q))

※螺钉种类

<先导阀组件>

V111 □ □ - 5 G □ □ - □ □

●功能

记号	规格	DC	AC
无记号	标准型	(0.35W) ○	○
B ^{注)}	高速响应型	(0.9W) ○	—
K ^{注)}	高压型 (仅间隙密封)	(0.9W) ○	—

注) 准标准。

●手动操作

无记号	无手动操作 (标准型VQZ1000, 2000, 3000适用)
M	手动操作型 (紧凑型VQZ2000适用)

●线圈电压

1	AC100V(50/60Hz)
2	AC200V(50/60Hz)
3	AC110V[AC115V](50/60Hz)
4	AC220V[AC230V](50/60Hz)
5	DC24V
6	DC12V

●手动操作方法 (紧凑型 VQZ2000适用)

无记号	非锁定推压
B	锁定式

●适合型号(附属小螺钉长度不同)

无记号	VQZ2000, 3000
4	VQZ1000单、双电控的A、B侧 VQZ1000 3位的A侧
5	VQZ1000 3位的B侧

●导线引出方式

记号	DC	AC	导线引出方式	指示灯、 过电压保护回路
G	—	—	直接出线式(DC规格)	无
LU	LZ	—	L形插座式带导线	有
LOU	LOZ	—	L形插座式无插头	
MU	MZ	—	M形插座式带导线	
MOU	MOZ	—	M形插座式无插头	

<DIN形插座式(VQZ2000、3000上适合)>

V115 □ □ - 5 Y □ □ - X110

●功能

记号	规格	DC	AC
无记号	标准型	(0.35W) ○	○
B ^{注)}	高速响应型	(0.9W) ○	—
K ^{注)}	高压型 (仅间隙密封)	(0.9W) ○	—

注) 准标准。

●线圈电压

1	AC100V(50/60Hz)
2	AC200V(50/60Hz)
3	AC110V[AC115V](50/60Hz)
4	AC220V[AC230V](50/60Hz)
5	DC24V
6	DC12V

●导线引出方式

记号	导线引出方法	指示灯、 过电压保护回路
Y	DIN形插座式	无
YO	DIN形插座式无插头	
YZ	DIN形插座式带指示灯、过电压保护回路	有
YS	DIN形插座式带过电压保护回路(DC规格)	有
YOS	DIN形插座式带过电压保护回路无插头(DC规格)	(无灯)

注) AC 的场合, 用整流器防止过电压的发生。故无“S”型。



注意

仅先导阀组件进行更换的场合, V111(直接出线式、L形、M形)与V115(DIN形插座式)不能相互替换。

